

# ХРОНОГРАФ. КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ



## Установка времени:

- Вытянуть заводную головку в положение 3.
- Вращать заводную головку для установки требуемого времени.
- Вернуть заводную головку в положение 1.

## Установка даты:

- Вытянуть заводную головку в положение 2.
- Вращать заводную головку для установки требуемой даты.
- Вернуть заводную головку в положение 1.

## **Функции хронографа**

- Минутный счетчик измеряет 30 минут за оборот
  - Центральная стрелка хронографа измеряет 60 секунд за оборот
  - Счетчик 1/10 секунды измеряет 1 секунду за оборот.
- Через 30 минут становится счетчиком часов.

## **Управление хронографом**

1. Запуск и остановка хронографа производится кнопкой А.
2. Обнуление трех стрелок хронографа производится кнопкой В.  
*Повторение пункта 1 продолжает измерение.*

## **Измерение временных интервалов:**

1. Запуск производится кнопкой А.
2. Снятие значения путем нажатия кнопки В (хронограф продолжает отсчет времени)
3. Для продолжения измерения - нажать кнопку В (стрелки хронографа покажут текущее время измерения)
4. Остановка измерения производится кнопкой А.
5. Сброс стрелок хронографа в 0 производится кнопкой В.  
*Повторяя п.2 и п.3 можно снимать показания любого количества временных отрезков.*